



## TE7560 蓄电池组恒流放电容量测试设备

### ● 产品简介

该系列仪器是集蓄电池组恒流放电、单体监测、容量快速分析、蓄电池组智能充电四大功能于一体，其特有的完全深度放电及蓄电池组核对性放电试验功能，能很好的减轻维护试验人员的劳动强度，减少维护试验人员的工作量，为广大维护试验人员提供方便。

### ● 设备外观



### ● 技术参数

| 特性        | 技术参数                                      |          |          |          |           |            |           |
|-----------|-------------------------------------------|----------|----------|----------|-----------|------------|-----------|
| 型号        | TE7610                                    | TE7615   | TE7620   | TE7630   | TE7613    | TE7655     | TE7623    |
| 应用范围      | 48V 系统                                    | 48V 系统   | 48V 系统   | 48V 系统   | 96V 系统    | 500V 系统    | 220V 系统   |
| 应用行业      | 通信                                        | 通信       | 通信       | 通信       | 铁路机车      | UPS 蓄电池    | 电力        |
| 放电时间      | 0~99 小时 59 分钟                             |          |          |          |           |            |           |
| 最大充放电功率   | 6KW                                       | 9KW      | 12KW     | 18KW     | 4KW       | 12KW       | 9KW       |
| 放电电压范围    | DC18~60V                                  | DC18~60V | DC18~60V | DC18~60V | DC60~120V | DC300~600V | DC96~270V |
| 监测电池数量    | 30 节                                      | 30 节     | 30 节     | 30 节     | 18 节      | 36 节       | 18 节      |
| 最大放电电流    | 100A                                      | 150A     | 200A     | 300A     | 30A       | 20A        | 30A       |
| 最大充电电流    | 100A                                      | 150A     | 200A     | 300A     | 30A       | 15A        | 30A       |
| 保护装置      | 自动切断直流输入，预防过流及短路                          |          |          |          |           |            |           |
| 环境        | -10℃~50℃ 5%~90%RH                         |          |          |          |           |            |           |
| 警报产生及安全措施 | 测试夹头极性接反                                  |          |          |          |           |            |           |
|           | 电流超过或低于设定值                                |          |          |          |           |            |           |
|           | 电压过高或过低于设定值                               |          |          |          |           |            |           |
|           | 温度超过设定值                                   |          |          |          |           |            |           |
|           | 电热元件温度异常                                  |          |          |          |           |            |           |
| 显示及打印项目   | 并联多部设备时，其中一部异常式单机本身异常等告警                  |          |          |          |           |            |           |
|           | 充放电电压、充放电电流、充放电时间、充放电容量等设定及实测项目的动态资料显示及打印 |          |          |          |           |            |           |